

Funk-Statusanzeige mit Taster für 55er Rahmen

Artikel-Nr.: 142408A0
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Funk-Statusanzeige mit energiesparendem ePaper-Display zur Statusanzeige sowie Taster zur komfortablen Steuerung von angelegten Homematic Geräten
- Mehrere Aktionen lassen sich gleichzeitig mit nur einem Tastendruck ausführen
- Freie Texteingabe für Geräte- und Raumbenennung
- Montage im mitgelieferten Wechselrahmen oder in vorhandenem Rahmen einer Mehrfachkombination möglich
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien folgender Hersteller: Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), Busch-Jaeger (balance SI), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation) und ELSO (Joy)
- Dank Batteriebetrieb frei im Raum platzierbar
- Direktes Anlernen sowie Einbindung und Programmierung über die Homematic Zentrale CCU2 möglich
- Bis zu 20 Geräte (max. 10 pro Kanal) anlernbar
- Ein geänderter Status (wie bspw. das Öffnen eines Fensters) oder der Wechsel eines Systemzustandes (z. B. anwesend/abwesend) kann akustisch signalisiert werden

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme:	50 mA max.
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	
ohne Rahmen	86 x 86 x 19 mm
mit Rahmen	55 x 55 x 19 mm
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Umgebungstemperatur:	5 bis 35 °C

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	142408A0
EAN-Code:	4047976424085
Kurzbezeichnung:	HM-Dis-EP-WM55
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	178,3 g

LIEFERUMFANG

Funk-Statusanzeige mit Taster für 55er Rahmen
 2 x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien
 1 x Wechselrahmen
 1 x Montageplatte
 2 x Doppelseitige Klebestreifen
 2 x Schrauben 3,0 x 30 mm + Dübel
 Bedienungsanleitung in DE und EN