

Funk-Handsender 4 Tasten für Alarmfunktionen



Artikel-Nr.: 130466

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Funk-Handsender mit vier Tasten zum Steuern von Alarmfunktionen Ihrer CCU und zum Ein- bzw. Ausschalten von Licht
- Über die WebUI können Sie den Handsender mit anderen HomeMatic Geräten wie z.B. einem Bewegungsmelder oder einem Fensterkontakt verknüpfen und über Zentralenprogramme („Wenn-Dann-Verknüpfungen“) individuelle Alarmfunktionen konfigurieren
- Handliches Design mit optimaler Raumausnutzung für den Einsatz von AAA Batterien
- Einfaches Wechseln der Batterien ohne Werkzeug
- Haptische Tastenkennzeichnung
- Glasfaserverstärktes und halogenfreies Material für optimale Stabilität und Umweltverträglichkeit
- Sicher durch AES-Authentifizierung und direkte Bestätigung der Funkkommunikation durch Bicolor-LED
- Praktischer Ring zur Nutzung am Schlüsselbund

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	1,5 V LR03/Micro/AAA
Typ. Freifeldreichweite:	> 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	> 5 Jahre (bei ca. 10 Betätigungen am Tag)
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	38 x 75 x 14 mm
Gewicht:	26 g (ohne Batterie)

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	130466
EAN-Code:	4047976304660
Kurzbezeichnung:	HM-RC-Sec4-2
Verpackungseinheit:	144
Maße Verpackung:	122 x 93 x 36 mm
Gesamtgewicht:	96,2 g

LIEFERUMFANG

Handsender
Bedienungsanleitung in D und GB
1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie
Schlüsselring