

Funk-Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker Typ E



Artikel-Nr.: 141127A0 PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Funk-Schaltaktor zum Schalten von angeschlossenen Verbrauchern per Funk
- Schnell und ohne Werkzeug montiert - nach dem Einstecken in die Steckdose sofort betriebsbereit
- Einfache Bedienung - direkt am Gerät möglich oder über die WebUI der Zentrale CCU2
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Aktueller Schaltzustand des Gerätes wird durch LED signalisiert
- Ein- bzw. Ausschaltverzögerung sowie Ein- bzw. Ausschaltdauer einstellbar
- Robuste Ausführung: 40.000 Schaltzyklen bei $\cos\phi=1$

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Versorgungsspannung: | 230 V/50 Hz |
| Stromaufnahme: | 16 A max. |
| Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: | < 0,6 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Umgebungstemperatur: | -10 bis +35 °C |
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite: | 300 m |
| Max. Schaltleistung: | 3680 W |
| Lastart: | ohmsche Last |
| Relais: | Schließer, 1-polig, μ -Kontakt |
| Abmessungen (B x H x T): | 59 x 122 x 40 mm (ohne Netzstecker) |
| Gewicht: | 174 g |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer: | 141127A0 |
| EAN-Code: | 4047976411276 |
| Kurzbezeichnung: | HM-LC-Sw1-PI-DN-R2 |
| Verpackungseinheit: | 32 |
| Maße Verpackung: | 184 x 140 x 73 mm |
| Gesamtgewicht: | TBD |

LIEFERUMFANG

| |
|---|
| 1x Funk-Schaltaktor Typ E |
| 1x Bedienungsanleitung in DE, NL, FR und PL |