

## Funk-Rolladenaktor 1-fach, Aufputzmontage

Artikel-Nr.: 76800  
**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**



- Strahlwassergeschützter (IP65) und robuster Funk-Rolladenaktor, optimal für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen
- Ermöglicht die Ansteuerung von Rolläden oder Markisen
- Automatisches Einfahren der Markise bei starkem Wind in Kombination mit einem Homematic Funk-Kombisensor
- In Verbindung mit einer Zentrale: Einstellbare Fahrzeiten und direkt anfahrbare Positionen
- Für eine Vielzahl von handelsüblichen Rolladenmotoren geeignet
- Bedienung über Fernbedienungen oder direkt am Gerät über angeschlossene Taster
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Signal-LED bestätigt z. B. den Empfang des Funksignals

### TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Relaiskontakt:	1 Schließer, 1 Wechsler
Max. Schaltstrom:	800 W Motorlast
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	0,4 W
Schutzart:	IP 65
Abmessungen (B x H x T):	160 x 115 x 55 mm
Gewicht:	340 g

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	76800
EAN-Code:	4047976768004
Kurzbezeichnung:	HM-LC-BI1-SM
Verpackungseinheit:	32
Maße Verpackung:	184 x 140 x 73 mm
Gesamtgewicht:	475,0 g

### LIEFERUMFANG

Homematic Funk-Rolladenaktor 1-fach,  
 Aufputzmontage  
 Bedienungsanleitung in DE und EN