

## **IP-Adresse Ihrer Zentrale eingeben**

Sie können statt der URL http://homematic-ccu2 auch die IP-Adresse Ihrer Zentrale in Ihren Webbrowser eingeben, um auf die WebUI zu gelangen. Sie haben zwei Möglichkeiten, die IP-Adresse Ihrer Zentrale herauszufinden:

## a) Anzeige der IP-Adresse über Netzwerk-Einstellungen

Über die Eigenschaften Ihrer Zentrale können Sie die IP-Adresse herausfinden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie Ihren Windows-Explorer. Klicken Sie auf Netzwerkeinstellungen.
- Wählen Sie Ihre Zentrale aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Eigenschaften".

Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?		
Organisieren 🔻 Netzwerk- und Freigabecenter Eine	en Drucker hinzufügen Ein Drahtlosgerät hinzufügen	
<ul> <li>☆ Favoriten</li> <li>■ Desktop</li> <li>■ Downloads</li> <li>③ Zuletzt besucht</li> </ul>	Andere Geräte (1)     HomeMatic Central CCU2     Compute     Compute     Eigenschaften	E
🙀 Netzwerk		

• Kopieren Sie im nächsten Fenster die IP-Adresse Ihrer Zentrale.

Eigenschaften von H	lomeMatic Central				
Netzwerkgerät					
HomeMatic	Central				
Gerätedetails					
Hersteller:	EQ3 http://www.homematic.com HomeMatic Central Modellwebseite ist nicht verfügbar Nicht verfügbar Präsentationswebseite ist nicht verfügbar				
Modell:					
Modellnummer:					
Gerätewebseite:					
Problembehandlungs	informationen				
Seriennummer:	Nicht verfügbar				
MAC-Adresse:					
Eindeutige ID:					
IP-Adresse:	192.168.1.225				
	OK Abbrechen Übernehmen				

• Geben Sie die IP-Adresse anschließend in Ihrem Webbrowser ein und Sie gelangen zur WebUI Bedienoberfläche



## b) Anzeige der IP-Adresse über eine Zusatz-Software

Mithilfe einer HomeMatic Zusatz-Software können Sie sich die IP-Adresse Ihrer Zentrale anzeigen lassen. Zum Download der Software gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Website <u>www.homematic.com</u>.
- Laden Sie sich im Downloadbereich die Installationsdatei des Tools "HomeMatic LAN Konfigurator" herunter
- Installieren Sie die Software auf Ihrem PC und öffnen Sie das Programm.

and a second	🖬 HomeMatic LAN Konfigurator								
	Info	Deutsch	English						
	Gerätetyp eQ3-HM-CCU2-Aj	Seriennummer pp JEE000000	Version 2.2.86	IP-Adresse 192.168.1.225	Subnetzmaske	Standardgateway	DNS-Server	DNS-Server	
	Geräteliste aktualis	ieren Netzwerkei	nstellunger	n ändern					Į

- Kopieren Sie die IP-Adresse Ihrer Zentrale.
- Geben Sie die IP-Adresse anschließend in Ihrem Internetbrowser ein und Sie gelangen zur WebUI Bedienoberfläche