

## Funk-Bewegungsmelder, innen



### Artikel-Nr.: 131776 PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Bewegungserkennung zur Steuerung von Homematic Aktoren
- Erfassungsbereich bis 12 m, Erfassungswinkel ca. 90°, um 45° stufenlos links und rechts drehbar
- Unterkriechschutz mit zweiter 360-Grad-Linse
- Ausfiltern von kurzfristigen Helligkeitsschwankungen
- Variable Auslösehelligkeit
- Sabotageschutz: Öffnen des Batteriefachdeckels ist nur durch Auslösen des Sabotagekontaktes möglich
- Direktes Anlernen von Dimmern und Schaltern möglich
- Frei platzierbar durch Batteriebetrieb, kein Verdrähten erforderlich
- Trägt besonders zur Energieeinsparung, zur Kostensenkung und zu maximalem Komfort bei

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer:	≥ 1 Jahr (typ.)
Hauptlinse	
Erfassungswinkel:	ca. 90 °
Erfassungsbereich:	ca. 12 m
Unterkriechschutz	
Erfassungswinkel:	ca. 43 °
Erfassungsbereich:	max. 4 m
Schwenkbereich:	± 45 °
Schutzart:	IP20
Abmessungen (ø x H):	55 x 132 mm
Gewicht:	125 g
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	131776
EAN-Code:	4047976317769
Kurzbezeichnung:	HM-Sec-MDIR-2
Verpackungseinheit:	32
Maße Verpackung:	182 × 137 × 70 mm
Gesamtgewicht:	289,0 g

### LIEFERUMFANG

1x Funk-Bewegungsmelder
1x Wandhalterung
3x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien
Montagematerial (2 x Dübel, 2 x Schrauben)
1x Bedienungsanleitung in DE und EN