

## Funk-Schaltaktor 4-fach, Wandmontage



Artikel-Nr.: 99082

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht beispielsweise das Schalten von Lampen oder weiteren Relais auf Grund von Funkbefehlen
- 4 unabhängige Schaltkanäle
- 4 Tasten zum direkten Bedienen am Gerät
- Durch direktes Anlernen von z.B. Funk-Tastern oder Funk-Fernbedienungen können Verbraucher sofort geschaltet werden
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen an eine Schaltaktor möglich (auch ohne Zentrale)
- Relaiskontakt: Schliesser (4x) potentialfrei
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Kanal-LEDs
- Stromversorgung über ein externes Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

### TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	7 - 15 VDC
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	26 mA
Stand-by-Verbrauch:	0,2 W
Relaiskontakt:	Schliesser (4x)
Schaltvermögen:	1 A (ohmsche Last), 42 VDC, 30 VAC
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x L):	84 x 72 mm

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	99082
EAN-Code:	4047976990825
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Sw4-WM
Verpackungseinheit:	36
Maße Verpackung:	125 x 50 x 125 mm
Gesamtgewicht:	165,2 g
Zolltarifnummer:	85365019

### LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB