

Schalt-Mess-Steckdose

Artikel-Nr.: 140666A0



Produkteigenschaften

- Ermöglicht das Ein- oder Ausschalten von angeschlossenen Verbrauchern wie bspw. Stehlampen oder elektrischen Heizungen
- Misst zusätzlich Energieverbrauch, Leistung, Spannung und Strom
- Kann optional zur Reichweitenverlängerung des Funk-Signals eingesetzt werden
- Hohe Messgenauigkeit ermöglicht auch die Messung von Stand-by-Verbräuchen
- Exakte Regelung elektrischer Heizkörper in Verbindung mit einem Homematic IP Wandthermostaten
- Manuelle Bedienung: Ein- oder Ausschalten der Verbraucher auch direkt am Gerät möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Durch die kompakte Bauweise werden keine umliegenden Steckdosen blockiert
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant)
- Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	16 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	< 0,3 W
Max. Schaltleistung	3680 W
Messgenauigkeit (Leistung)	Messbereich: 0 bis 3680 W Auflösung: 0,01 W Genauigkeit: 1 % ± 0,03 W
Lastart	ohmsche Last, $\cos\varphi \geq 0,95$
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis +35 °C
Abmessungen (B x H x T)	70 x 70 x 39 mm (ohne Netzstecker)
Gewicht	154 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m

Logistische Daten

Artikelnummer	140666A0
EAN-Code	4047976406661
Kurzbezeichnung	HmIP-PSM
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	292,4 g

Lieferumfang

Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose

Bedienungsanleitung in DE, EN, NL und FR