

# Lichtsensord – außen

Artikel-Nr.: 151566A0



## Produkteigenschaften

- Misst Helligkeit (in Lux) im Außenbereich
- Anzeige der ermittelten Helligkeitswerte über die Homematic IP App
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten (z. B. das Einschalten von Licht bei Dunkelheit oder das Herunterfahren von Rollläden bei starkem Sonnenschein)
- Dank Batteriebetrieb und Funk-Kommunikation sofort einsatzbereit
- Flexible und einfache Wandmontage durch mitgelieferte Dübel und Schrauben oder Einsatz als Standgerät möglich
- Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig

## Technische Daten

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Versorgungsspannung          | 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA              |
| Stromaufnahme                | 40 mA max.                          |
| Batterielebensdauer          | 3 Jahre (typ.)                      |
| Schutzart                    | IP43                                |
| Umgebungstemperatur          | -20 bis +55 °C                      |
| Messbereich Helligkeit       | 0,01 bis 83860 lx                   |
| Messgenauigkeit Helligkeit   | ±10 %, ±0,1 lx                      |
| Abmessungen (B x H x T)      | 52 x 65 x 34 mm                     |
| Gewicht                      | 100 g (inkl. Batterien)             |
| Funk-Frequenzband            | 868,0-868,6 MHz<br>869,4-869,65 MHz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 310 m                               |

## Logistische Daten

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer            | 151566A0          |
| EAN-Code                 | 4047976515660     |
| Kurzbezeichnung          | HmIP-SLO          |
| Verpackungseinheit       | 90                |
| Maße Verpackung          | 122 x 112 x 48 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 183,0 g           |

## Lieferumfang

|                                    |
|------------------------------------|
| Homematic IP Lichtsensor – außen   |
| Schrauben (2x) und Dübel (2x)      |
| 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x) |
| Bedienungsanleitung                |