



## Produkteigenschaften

- Energiesparen in allen Räumen mit nur einem Tastendruck: Beim Verlassen des Zuhauses können alle Räume auf Absenkttemperatur, beim Betreten auf Komforttemperatur gebracht werden
- Keine Verkabelung dank Batteriebetrieb
- Lange Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren (Alkaline Batterien)
- Wandmontage im mitgelieferten Wechselrahmen oder Integration in bestehende Schalterserien
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien folgender Hersteller: Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Espirit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan) und JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation), ELSO (Joy)

## Technische Daten

Spannungsversorgung:	3 V
Typ. Freifeldreichweite:	100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Maximale Stromaufnahme:	30 mA
Batterien:	2 x LR03 (Micro/AAA)
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x H x T):	ca. 86 x 86 x 21,5 mm
Gewicht:	62 g

## Logistische Daten

Artikelnummer:	99011
EAN-Code:	4047976990115
Kurzbezeichnung:	BC-PB-2-WM
Verpackungseinheit:	48
Maße Verpackung:	110 x 110 x 37,5
Gesamtgewicht:	139,2 g
Zolltarifnummer:	85269200

## Lieferumfang

Bedienungsanleitung in D, GB, F und NL
2 x Batterien-Micro AAA/LR03
Wechselrahmen
Montageplatte
Bedienungsanleitung
Montagematerial ( 2 x Schrauben, 2 x Dübel, Klebestreifen