

# Dimmer-Steckdose – Phasenabschnitt (UK)

Artikel-Nr.: 151479A0



## Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	0,35 A max.
Maximale Schaltleistung	80 VA
Minimallast	3 VA
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,4 W
Dimmverfahren	Phasenabschnitt
Lastart	ohmsche und kapazitive Lampenlast
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 bis +35 °C
Abmessungen (B x H x T)	70 x 70 x 39 mm (ohne Netzstecker)
Gewicht	138 g
Funk-Frequenzband	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	170 m

## Produkteigenschaften

- Phasenabschnittsdimmer ermöglicht das Dimmen und Ein- bzw. Ausschalten von vielen dimmbaren LED-Leuchtmitteln, dimmbaren Energiesparlampen, NV-Halogenlampen, HV-Halogenlampen und Glühlampen
- Optimiert für moderne Leuchtmittel und damit besonders geeignet für kleine Lasten (z. B. LED)
- Moderner, vollelektronischer Phasenabschnittsdimmer vermeidet die Geräusentwicklung älterer Dimmer
- Über die Homematic IP App können angeschlossene Leuchten in 1 %-Schritten nahezu stufenlos gedimmt werden
- Manuelle Bedienung: Ein- oder Ausschalten und dimmen der Verbraucher über eine Taste am Gerät möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Durch die kompakte Bauweise werden keine umliegenden Steckdosen blockiert
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant)
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
  - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
  - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
  - Partnerlösungen von Drittanbietern

## Logistische Daten

Artikelnummer	151479A0
EAN-Code	4047976514793
Kurzbezeichnung	HmIP-PDT-UK
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	260,5 g

## Lieferumfang

Homematic IP Dimmer-Steckdose – Phasenabschnitt (UK)

Bedienungsanleitung in EN