

Funk-Fernbedienung 12 Tasten, weiß

Artikel-Nr.: 83359
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Universell einsetzbare Funk-Fernbedienung mit beleuchteten Beschriftungsfeldern
- Ermöglicht die Bedienung von angelegten Homematic Komponenten mit 12 frei konfigurierbaren Tasten
- Sofortige Bestätigung der Funkkommunikation durch Duocolor-LED
- Über eine Taste können gleichzeitig mehrere Funktionen ausgeführt werden (z. B. Rollläden herunterfahren und gleichzeitig Licht einschalten)
- Sicher durch AES-Authentifizierung
- Austauschbare Beschriftungsfelder zum Notieren der Tastenfunktionen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|---|
| Versorgungsspannung: | 3x 1,5 V LR03/Micro/AAA |
| Batterielebensdauer: | 3 Jahre (typ.) bei 10 Betätigungen am Tag |
| Schutzart: | IP20 |
| Abmessungen (B x H x T): | 123 x 56 x 19 mm |
| Gewicht: | 66 g (ohne Batterie) |
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite: | 200 m |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer: | 83359 |
| EAN-Code: | 4047976833597 |
| Kurzbezeichnung: | HM-RC-12-W |
| Verpackungseinheit: | 72 |
| Maße Verpackung: | 184 x 93 x 48 mm |
| Gesamtgewicht: | 189,0 g |

LIEFERUMFANG

Funk-Fernbedienung 12 Tasten, weiß
 3x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien
 Beschriftungskärtchen
 Bedienungsanleitung in DE und EN