

Funk-Schalterschnittstelle 3-fach, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 76785
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Verdeckt installierbare Funk-Schnittstelle für bis zu drei konventionelle Wechselschalter
- Durch die flache Bauform ist eine komfortable Installation in Unterputzdosen möglich
- Direktes Anlernen aller Homematic Aktoren möglich
- Anschluss von handelsüblichen Schaltern (Wechsel- oder Kreuzschalter) aus dem Bereich der Elektroinstallation
- Stromsparende Schaltungstechnik ermöglicht lange Batterielebensdauer

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	1x Lithium-Knopfzelle CR2032
Batterielebensdauer:	3 Jahre (typ.) bei 6 Betätigungen pro Tag
Schutzart:	IP20
Abmessungen (ø x H):	50 x 10 mm
Gewicht:	30 g (ohne Batterie)
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	100 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	76785
EAN-Code:	4047976767854
Kurzbezeichnung:	HM-Swi-3-FM
Verpackungseinheit:	144
Maße Verpackung:	122 x 93 x 36 mm
Gesamtgewicht:	80,8 g

LIEFERUMFANG

Funk-Schalterschnittstelle 3-fach
1x Lithium-Knopfzelle CR2032
Bedienungsanleitung in DE und EN