

Rollladenaktor für Markenschalter

Artikel-Nr.: 151322A0



Produkteigenschaften

- Unterputzaktor zum Steuern von Rollläden und Markisen
- Komfortable Bedienung über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder direkt über die Tasterwippe des Schalters
- Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Rollläden/Markisen
- Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und untergang
- Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Komponenten realisierbar
- Einfache Inbetriebnahme dank automatischer Kalibrierfahrt
- Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen
- Integration auch in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
- Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa)
- Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Versorgungsspannung | 230 V/50 Hz |
| Stromaufnahme | 2,2 A max. |
| Leistungsaufnahme Ruhebetrieb | 0,2 W |
| Max. Schaltleistung | 500 VA |
| Lastart | Motorlast |
| Relais | 1x Wechsler, 1x Schließer |
| Leitungsart und -querschnitt | starre und flexible Leitung, 0,75-1,5 mm ² |
| Installation | nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 50 °C |
| Abmessungen (B x H x T) | 71 x 71 x 37 mm |
| Gewicht | 58 g |
| Funk-Frequenzband | 868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 220 m |

Logistische Daten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 151322A0 |
| EAN-Code | 4047976513222 |
| Kurzbezeichnung | HmIP-BROLL |
| Verpackungseinheit | 90 |
| Maße Verpackung | 122 x 112 x 48 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 135,2 g |

Lieferumfang

Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter

Schrauben 3,2 x 15 mm (2x)

Schrauben 3,2 x 25 mm (2x)

Bedienungsanleitung