

Rauchwarnmelder mit Q-Label

Artikel-Nr.: 142685A0



Produkteigenschaften

- Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit Q-Label. Zertifiziert nach EN 14604 und vfdb 14-01 durch das KRIWAN Testzentrum
- Testsieger bei Stiftung Warentest: Homematic IP Rauchwarnmelder belegt ersten Platz in der Kategorie „Smart-Home-Rauchmelder“ und überzeugt durch zuverlässige Warnung und datensparsame App
- Frühzeitige Erkennung von gefährlichen Rauchentwicklungen und Alarmierung über die laute Sirene
- Wartungsfrei durch eine eingebaute Batterie mit 10 Jahren Batterielebensdauer
- LED-Notbeleuchtung zum Ausleuchten des Fluchtwegs
- Zusätzlich auch als Sirene, z. B. für einen Einbruchsalarm, in der Homematic IP Sicherheitslösung nutzbar
- Metallnetz um die Rauchkammer verhindert Fehlalarme durch Insekten
- Großer, leicht bedienbarer Taster für Funktionstest und Stummschaltfunktion
- Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion
- Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern desselben Typs über den Access Point möglich - per Repeaterfunktion wird der Alarm an die anderen Rauchwarnmelder weitergegeben
- Alle Homematic IP Rauchwarnmelder einer Installation werden nach dem Anlernen automatisch verknüpft
- Funk-Rauchwarnmelder mit Homematic IP Protokoll und AES-128 Security
- Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig

Technische Daten

| | |
|------------------------------|---|
| Versorgungsspannung | 2x 3 V Lithium Batterien (fest verbaut) |
| Batterielebensdauer | 10 Jahre (typ.) |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | 5 bis 30 °C |
| Abmessungen (Ø x H) | 110 x 45 mm |
| Gewicht | 148 g (inkl. Batterien) |
| Funk-Frequenzband | 868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 200 m |



Logistische Daten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 142685A0 |
| EAN-Code | 4047976426850 |
| Kurzbezeichnung | HMIP-SWSD |
| Verpackungseinheit | 32 |
| Maße Verpackung | 184 x 140 x 73 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 310,6 g |

Lieferumfang

Homematic IP Rauchwarnmelder (inkl. Batterien)

Deckenhalter

Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)

Bedienungsanleitung