

Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Zwischendeckenmontage

Artikel-Nr.: 85974
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Dimmaktor für Zwischendeckenmontage ermöglicht das Dimmen von angeschlossenen Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo, dimmbaren Energiesparlampen und dimmbaren LEDs
- Komfortables Dimmen und stimmungsvolle Lichtszenarien mit dem unsichtbar intallierbaren Funk-Dimmaktor
- Besonders flacher Phasenabschnitt-Dimmer
- Einfache Montage über Befestigungslaschen
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Signal-LED bestätigt z. B. den Empfang des Funksignals
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz
Stromaufnahme:	1,8 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	1 W
Anschlussleistung:	400 VA max.
Schutzart:	IP20
Geräteschutz:	Überlastsicherung, Temperatursicherung
Abmessungen (B x H x T):	49 x 34 x 148 mm
Gewicht:	94,2 g
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	85974
EAN-Code:	4047976859740
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Dim1T-CV
Verpackungseinheit:	72
Maße Verpackung:	184 x 93 x 48 mm
Gesamtgewicht:	176,2 g

LIEFERUMFANG

Funk-Dimmaktor 1-fach
 Bedienungsanleitung in DE und EN